




# BREEZA

טל': 1700-700-575

www.breeza.biz



## מפיץ ריח Smart Breeze

### תיאור המוצר:

מפיץ ריח חשמלי ליצירת אווירה ריחנית ונעימה. בעל טכנולוגיה מתקדמת ההופכת את תמצית השמן לאוויר יבש המתפזר באופן אחיד במרחבי החלל. אידיאלי לשימוש במרחבי הבית, משרדים, חנויות ועוד.

### נתונים טכניים:


שטח כיסוי	100 מ"ר
מספר תוכניות	2
גודל המכשיר	גובה: 19 ס"מ / רוחב: 18 ס"מ
הפעלה	מופעל באמצעות אפליקציה
ספק כוח	חיבור לחשמל
קיבולת המיכל	300 מ"ל
סוג המילוי	תמצית שמן ארומטית ללא צורך בהוספת מים
צבע	לבן/שחור
שיטת התקנה	הצמדה לתקרה או לקיר עם ברגים
אחריות	לשנה מטעם החברה

### התקנה:

#### תלייה בתקרה



1. יש לחבר את תושבת התקרה על התקרה באמצעות ברגים  
2. התקן את המכונה לתושבת התקרה וחבר את המכונה לחשמל.




1. יש לחבר את תושבת התקרה על התקרה באמצעות ברגים  
2. התקן את המכונה לתושבת התקרה וחבר את המכונה לחשמל.

2. הוצא את פקק הסיליקון שמעל הבקבוק והכנס אותו לפיית הריסוס כדי למנוע שפיכת שמן בעת המזיגה לבקבוק. סובב את הפקק ומלא את הבקבוק בשמן. מפלס השמן לא יכול לעלות על 300 מ"ל. סגור את הפקק של הבקבוק היטב והחזר את פקק הסיליקון למקומו.



3. חבר בין 2 החלקים של המכונה על ידי התאמה לחרוץ והחלק את הכפתור לצד שמאל. ובכך מסתיים תהליך של מילוי השמן.



### שים לב!

- יש להפעיל ולתחזק את מפיץ הריח בהתאם למדריך למשתמש.
- אנא מלא מחדש את שמן הניחוחות בזמן, אסור להפעיל את המכשיר ללא שמן לזמן ממושך.
- אל תסובב את המכשיר בעת החלפת שמן הניחוחות.
- אל תערבב את שמן הניחוחות עם מים.
- אנא וודא שאתה מהדק את בקבוק שמן הניחוחות במלואו בעת החלפתו.
- יש לנקות את המכשיר כל 2-3 חודשי עבודה (השתמש בבקבוק עם אלכוהול ותפעיל את המכונה במשך 10-15 דקות)

## שים לב!!


1. בהגדרת זמן פעילות המכשיר: לא ניתן לקבוע את שעת הסיום לפני שעת ההתחלה.
2. אם זמן הפעילות צריכה לעבור את השעה '00:00', יש להגדיר 2 תוכניות שונות.

## בחירת יום עבודה: הגדרת ימי פעולת המכשיר

① ימי שני עד רביעי	⑩ יום חמישי
② ימי שלישי עד חמישי	⑪ יום שישי
③ ימי שני עד שישי	⑫ יום שבת
④ סופי שבוע	⑬ יום ראשון
⑤ ימי שני עד שבת	⑭ ימי שני, רביעי, שישי
⑥ ימי שני עד ראשון	⑮ ימי שלישי, חמישי, שבת
⑦ יום שני	⑯ ימי ראשון עד חמישי
⑧ יום שלישי	⑰ ישי עד שבת
⑨ יום רביעי	


## 3. התקנה והחלפה של בקבוק השמן

בשימוש הראשון של המכשיר, יש להתקין דבר ראשון את בקבוק השמן ולאחר מכן לחבר אותו לחשמל ולבצע את ההגדרות הנלוות.



1. לחץ על הכפתור בחלק העליון של המכשיר והחלק לצד ימין. כשה נפתח, יש להוריד את בקבוק השמן כדי להחליף אותו.


## תלייה בקיר



1. יש לחבר את תושבת התקרה לתושבת המתכת התלויה על הקיר ולהשתמש במקדחה  $\varnothing 6.0$  כדי לקדוח חורים, הכנס את החלקיקים הירוקים לחור וקבע את תושבת המתכת לקיר.

1. יש לחבר את תושבת התקרה לתושבת המתכת התלויה על הקיר באמצעות ברגים M4\*12.

3. התקן את המכונה וחבר לחשמל.



## אביזרים:



חלקיקים ירוקים



ברגים לתקרה



תושבת צמודת קיר



תושבת תקרה



מתאם



הוראות שימוש אפליקציה




מדריך שימוש



ברגים לקיר

## שלבי הפעלה:

### 1. חיבור לחשמל



1. ניתן לחבר לחשמל באמצעות: חוט לשקע חשמל 12V ו-[DC POWER IN] על גבי המכשיר.

2. התחבר ל-Bluetooth או WIFI, אלא עקוב אחר ההוראות של המדריך השני (הוראות שימוש אפליקציה)